Micro 取扱説明書

仕様

タイプ	低消費電力	高速ワンショット	高速モーメンタリ
シリーズ品番	CKS11B22	CKS11F21	CKS11W22
電源	2.7～3.6V		
動作電流	30mA 程度（音量０の場合）		
待機電流	１μＡ以下	15mA 程度	15mA 程度
対応ファイル	MP3		
対応メディア	マイクロ SD・最大２ＧＢ（ＳＤＨＣには対応していません）		
出力	モノラル・ステレオ（仮想サラウンド）		
出力負荷	１６～３０Ω		

※電源は必ず指定の範囲内でご使用ください。**５Ｖの電源をつなぐと壊れます。逆電圧をかけると壊れることがあります。**

※メモリーカードは **FAT16** にてフォーマットしてご使用ください。FAT32 には対応していません。対応ファイルは MP3 です。**拡張子を MP3** としてご使用ください。メモリーカードやファイルのフォーマットによっては、再生できない場合もあります。ご了承ください。

※より詳しい情報は、下記のホームページにて提供しております。

http://www.cwork.co.jp/top/products/products.html

電源

※低消費電力タイプは、電源スイッチを省略しても構いません。

入力

入力は、C ポート（C0～C5)、D ポート（D0～D7）の１４本が使用可能です。ポートをＧＮＤに接続すると、対応するファイルが再生されます。C0～C5,D0～D7 の順に、FAT に書かれている順番に対応します。※ファイル名の順番ではないのでご注意ください。

チャタリングやノイズで誤動作する場合があります。なるべくチャタリングの少ないスイッチを使用し、ケーブルを延ばしすぎないようご注意ください。

出力

オーディオ出力は、下記の図のように接続します。モノラルの場合は、音源もモノラルのものをご使用ください。ステレオの場合はＬと AG、Ｒと AG にそれぞれ接続してください。AG とＧＮＤは異なる電圧になっています。ショートさせないようにご注意ください。

モノラル出力の例

ステレオ出力の例

音量調整端子に抵抗をつけることで、音量を小さくすることができます。100kΩ以上の抵抗で最大音量、０Ωで最小となります（ただし、再生中は音量の変更はできません)。

株式会社シーワーク 2011 年 3 月 3 日　第 1 版改訂